



ÖZELLİKLER:

Portatif Trifaze Açık Kasa Dizel Jeneratör



Yağ Alarmı

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi.



AVR

Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



ATS Soket



Zaman Sayacı



Korumalı Salter

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



Opsiyonlu Monofaze & Trifaze

Mono 230V Ve Tri Fazlı 380V Arasında Geçiş İmkânı



Voltmetre

Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren kadran



Akü

12 V – 36 A



Tekerlek Taşıma Sistemi

Jeneratör Seti		Motor		Boy	
Standby	7 kW /8.75 kVA	Model	188FBE	Ağırlık	120 kg
Prime	6.5kW /8.125kVA	Maksimum Çıkış Güç	9.2 hp /6.8 kW	En	750 mm
Çıkış Akımı (A)	31.8 / 10.6 A	Devir	3000 / 3600 d/dk.	Uzunluk	520 mm
Dc Çıkış Akımı (A)	12V 8.3A	Soğutma Şekli	Hava Soğutmalı	Yükseklik	650 mm
Motor Çalıştırma Sistemi	Marşlı	Uyarma Modu	Kendinden İkazlı, Kömürsüz		
Nominal Voltaj	220 / 380 (V)	Yağ Tipi	10W-30 or 15W-40		
Yakıt Tipi	Dizel	Yakıt Deposu Kapasitesi	12.5 L		
Faz Sayısı	Trifaze / Monofaze	Bore ve Stroke	88x72 mm		
Ses Seviyesi	74 Db(A)	Silindir Hacmi	0.438 L		
Sürekli Çalışma Süresi	13 H	Yağ Kapasitesi	1.65 L		
Nominal Frekans	50 / 60 Hz	Motor Tipi	1 silindirli, 4-zamanlı, direkt enjeksiyon, Dizel Motor		
Güç Faktörü	0.8				

Sürekli Güç

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak sabit bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %100 olabilir. Jeneratör aşırı yüklenmemelidir

Hazırda bekleme gücü

Değişken bir elektrik gücü dizisi sırasında mevcut olan maksimum güç, belirtilen çalışma koşulları altında, bunun için bir jeneratör set, bir şebeke elektriğinin kesilmesi veya altında yılda 200 saate kadar çalışma için test koşulları altında ortalama %70 yük. Aşırı yüklemeye izin verilmez.

Asal güç

Jeneratör setinin sağlayabileceği maksimum güç sürekli olarak değişken bir elektrik yükü sağlarken. Ortalama yük %70 olmalıdır. Jeneratör %10 aşırı yüklenebilir. 12 saat başına 1 saat.